Tastiera radio con interazione visuale e installatione INSTALL&GO

jcmtechnologies

# guida rapida INSTALLATORE

# KEEpad

· tastiera via radio MOTION 3 canali 868 MHz ·
· IP65 · 3 batterie 1,5Vdc, tipo AAA ·
· Autonomia: 2 anni/6000 attivazioni ·
-20 / +55 ºC

IT

## Descrizione

Trasmettitore motion 3 canali; 3 differenti funzioni ( porta aperta, accensione luce di cortesia,...).

Ognuno d questi canali e' attivato con una password diversa.

## Installazione



Rimuovere la plastica dalle batterie



Cibservare l'etichetta con il codice master in un posto socuro



Avvitare il coperchio posteriore



Fissare il supporto



Far scorrere il dispositivo sul supporto a muro



Fissare il dispositivo (utilizzare l'utensile fornito)

Non installare vicino ad apparecchiature di trasmissione in radiofrequenza (potrebbe diminuire la durata delle batterie).

# Programmazione



Accedere alla modalita' programmazione nel ricevitore.

Risveglio dispositivo

Digitare la password da programmare + OK

**Le password di default sono: 1111 per il canale 1, 2222 per il canale 2 e 3333 per il canale 3**

# Reset

Accedere alla modalità di configurazione

Selezionare reset (⊙)

Digitare il codice master (vedere etichetta) + OK

**Dopo un corretto codice master (x8 x1), le password di default vengono ripristinate, per sicurezza, la tastiera e'resettata dal ricevitore (deve essere riprogrammata)**

Incolla qui l'etichetta con il codice master

# Risoluzione problemi

Vedere il nostro sito Web per la risoluzione dei problemi: https://www.jcm-tech.com/it/JCM/ keepad-keepush-it

# Dichiarazioni di conformità CE

JCM TECHNOLOGIES dichiara che il prodotto KEEPAD è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva RED 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

JCM TECHNOLOGIES, SA · COSTA D'EN PARATGE, 6B - 08500 VIC (BARCELONA) SPAGNA

Visita la pagina web www.jcm-tech.com/declarations

Tastiera radio con interazione visuale
e installatione INSTALL&GO

jcmtechnologies

# guida rapida
# UTENTE
# KEEpad

· tastiera via radio MOTION 3 canali 868 MHz ·
· IP65 · 3 batterie 1,5Vdc, tipo AAA ·
· Autonomia: 2 anni/6000 attivazioni ·
-20 / +55 ºC

IT

## Cambio password

Risveglio dispositivo

Accedere alla modalita' di configurazione

Scegliere canale (1, 2 o 3)

Digitare la password corrente (4-8 cifre + OK)

Digitare nuova password (4-8 cifre + OK)

Se non si ricorda la password corrente, si deve resettare il dispositivo (guardare la guida installatore)

## Risoluzione problemi

Vedere il nostro sito Web per la risoluzione dei problemi:

**https://www.jcm-tech.com/it/JCM/keepad-keepush-it**

| | MIO CODICE | DI DEFAULT |
|---|---|---|
| CANALE 1 | | 1111 |
| CANALE 2 | | 2222 |
| CANALE 3 | | 3333 |

## Normale utilizzo

Risveglio dispositivo

Digitare password + OK)

Dopo 3 tentativi errati il sistema si blocca per 2 minuti.

La funzione any-spy permette di premere numeri casuali prima di digitare la password: la tastiera usa solo le ultime cifre

## Sostituzione batterie



Svitare il dispositivo e farlo scorrere lungo il supporto a muro



Svitare il coperchio posteriore



Sostituire le batterie (3x AAA 1,5 Vdc )

Quando le batterie sono vicine all'esaurimento la spia lampeggia.

## Dichiarazioni di conformità CE

JCM TECHNOLOGIES dichiara che il prodotto KEEPAD è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva RED 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

JCM TECHNOLOGIES, SA · COSTA D'EN PARATGE, 6B - 08500 VIC (BARCELONA) SPAGNA

**Visita la pagina web www.jcm-tech.com/declarations**

QG_3200795_KEEpad_IT_Rev06