

Einphasen Motorsteuerung

ROLL868 / STARTEU

Einphasen Motorsteuerung



Einphasen Motorsteuerung für die
Rolltorautomatisierung.



Anwendbar für
Rollladen und Rolltore

Einphasen Motorsteuerung

ROLL868 / STARTEU Einphasen Motorsteuerung



ROLLER868

1003429

- Motorsteuerung für privat oder industriell genutzte Rollltore.
- Die Betriebsweise in Totmann oder gemischt mit Halbautomatik (automatisches öffnen und schließen in Totmann) oder automatisches öffnen, kann per Dip Schalter ausgewählt werden.
- Kein Endschaltereingang.
- Automatischer Betrieb und schließen per Zeiteinstellung.
- Automatisches schließen auswählbar mit Dipschalter.
- Ein Jumer kann für die Betriebsweise mit 1,2 oder keiner Widerstand Sicherheitsleiste benutzt werden.
- Lichtschranken können in Reihe mit Sicherheitsleisten geschaltet werden.
- 868 Mhz mit eingebautem Empfänger für 15 Benutzer.
- Aktiver Eingangsschalter. Sicherheitseingänge, die nicht benutzt werden, müssen überbrückt werden.
- Stromversorgung /maximale Motorleistung 230V/0,55KW einphasig.
- Integrierter Funkempfänger für 15 Codes, Motion 868 MHz.
- Betriebszeit digital programmierbar.
- Eingang Wechselschalter und Sicherheitsleisten (eine oder zwei Leisten über Brücke)/Fotозellen (nur eine beim Schließen).
- Power ON Lichtanzeige.
- Ausgang 12VAC (max 130mA).
- Herausnehmbare Klemmen.
- IP54 (IP65 mit PG Kabeleinführung).
- Gehäuseabmessungen: 140 x 220 x 55 mm.



STARTEU

1003601

- Motorsteuerung für Rohrmotoren und automatisierten Rollltoren sowie Rolläden.
- Öffnen/ schließen in Totmann oder Halbautomatik (kein automatisches Schließen) einstellbar mit Dipschalter.
- Nicht benutzte Sicherheitseingänge müssen überbrückt werden.
- Stromversorgung /maximale Motorleistung 230V/0,55KW einphasig.
- Anschluss für Funkfrequenzkarte, 433 MHz oder 868 MHz.
- Betriebszeit digital programmierbar.
- Eingang Wechselschalter und Sicherheitsleisten (eine oder zwei Leisten über Brücke) / Fotозellen (nur eine beim Schließen).
- Power ON Lichtanzeige.
- Anschlüsse der Endanschläge zum Öffnen und Schließen unabhängig voneinander.
- Herausnehmbare Klemmen.
- IP53.
- Gehäuseabmessungen: 172 x 122 x 60 mm.

ZUBEHÖR

ROLLER868: GOKey-S / -E · GOSwitch-S / -E · GOButton

STARTEU: STICK30 · STICK500 · RACK1 · RACK2

